



Makita México S.A de C.V.

## Atornillador de impacto inalámbrico

## TD111DWME / WAE / WYE / Z

CONTIENE  
2  
BATERÍAS

TD111DWME  
TD111DWYE  
TD111DWAE



### Atornillador de impacto inalámbrico de 12V maxCXT con motor BL sin carbones de 135 N·m (1,200 in.lbs.) y Modo A (Modo de Asistencia)

- Diseño ultra compacto y delgado con solo 135mm (5-5/16") de longitud
- Motor con mayor potencia permite el torque máximo de 135Nm (1,200 en lbs.) con el tamaño ultra compacto.
- 3 modos de operación: Modo A/ Modo Fuerte/ Modo Suave para múltiples aplicaciones

<b>Capacidad</b>	<b>Tornillo:</b> M4-M8 (5/32"-5/16")
	<b>Tornillo estándar:</b> M5-M14 (3/16"-1/2")
	<b>Tornillo de alta resistencia:</b> M5-M12 (3/16"-1/2")
	<b>Tornillo grueso (en longitud):</b> 22-90 mm (7/8" - 3-1/2")
<b>Impactos por minuto</b>	<b>Alto / Bajo:</b> 0-3,900 / 0-1,600 rpm
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Alto / Bajo:</b> 0-3,000 / 0-1,300 rpm
<b>Torque máximo</b>	135 N.m (1,200 in.lbs)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	135x66x210mm (5-5/16" x 2-5/8" x 1/4")
<b>Peso neto</b>	0.97 kg (2.1 lbs)

- Punta philips, clip para cinturón
- TD111WME: Cargador DC10WD, batería BL1041B (2x) 4.0 Ah.
- TD111WAE: Cargador DC10WD, batería BL1021B (2x) 2.0 Ah.
- TD111WYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 (2x) 1.5 Ah.



El modelo TD111DZ no incluye cargador ni batería

12V<sub>MAX</sub>

**BL** MOTOR **XPT** **CXT**

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx