



Makita México S.A de C.V.

## Llave de matraca inalámbrica

## WR100DWM / Z

Cuadro 3/8" - 1/4"

47.5N.m



### Cuadros intercambiables de 3/8" y 1/4" para más versatilidad

- Potente motor entrega 47.5N.m de torque máximo.
- Velocidad variable 0-800rpm para un amplio rango de aplicaciones de apriete.
- Freno eléctrico que incrementa la productividad.
- Se puede usar como matraca manual cuando el motor no está conectado.
- Luz LED integrada que ilumina el área de trabajo.

<b>Capacidad</b>	<b>Tornillo estándar:</b> M5 - M12 (3/16" - 1/2") <b>Tornillo de alta resistencia:</b> M5 - M10 (5/32" - 3/8")
<b>Cuadro</b>	9.5 / 6.35mm (3.8" / 1/4")
<b>Velocidad sin carga</b>	0 - 800 rpm
<b>Impactos por minuto</b>	0 - 3,000
<b>Torque máximo</b>	47.5 N.m (420 in.lbs) <b>c/BL1016, BL1021B</b>
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	341x67x63mm (13-7/16"x2-5/8"x2-1/2")
<b>Peso neto</b>	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.6lbs)

● Adaptador. **WR100DWM:** cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah



El modelo **WR100DZ** no incluye cargador ni batería

12V<sub>MAX</sub>

**CXI XPT**

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx