



Makita México S.A de C.V.

## Llave de impacto inalámbrica

## DTW701RTJ / Z



DTW701RTJ  
CONTIENE 2 BATERIAS

### Llave de impacto inalámbrica

- El modo de parada automática de rotación inversa se detiene después de que el perno / tuerca se aflojó lo suficiente.
- Modo de velocidad única para reducir la fuerza de tracción del gatillo.
- El enchufe se puede fijar con un pasador.

<b>Capacidad de fijación</b>	<b>Tornillo estándar:</b> M10-M24 (3/8"-1)
	<b>Tornillo alta resistencia:</b> M10-M16 (3/8"-5/8")
<b>Capacidad</b>	<b>Cuadro de inserción:</b> 12.7mm (1/2")
<b>Impactos por minuto</b>	<b>Máximo/Fuerte/Medio/Suave:</b> 0-2,700/2,400/1,700/1,000
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Máximo/Fuerte/Medio/Suave:</b> 0-2,200/1,900/1,200/500
<b>Torque máximo</b>	700 N·m (520ft.lbs)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	c/BL1850B: 170x81x276mm (6-11/16"x3-3/16"x10-7/8")
<b>Peso neto</b>	2.3-2.7 kg (5.1-6.0 lbs)

Clip ara cinturón.  
DTW701RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2x), estuche Makpac



El modelo DTW701Z no incluye cargador ni batería



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx